คู่มือการติดตั้ง Driver Scanner ยี่ห้อ Ricoh รุ่น fi-7480

การตรวจสอบการเชื่อมต่อ Scanner ยี่ห้อ Ricoh รุ่น fi-7480 กับเครื่อง Computer และ การติดตั้ง Driver

 เสียบสาย USB เชื่อมต่อเครื่อง Scanner ยี่ห้อ Ricoh รุ่น fi-7480 เข้ากับเครื่อง Computer จากนั้นเข้าตรวจสอบการ เชื่อมต่อโดยเข้าไปที่ Control Panel คลิกที่ Devices and Printers ดังรูป

All Control Panel Items			- 🗆 ×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ 🖾 > Control Panel > All	I Control Panel Items		✓ ט Search Control Panel
Adjust your computer's settings			View by: Large icons -
Administrative Tools	L AutoPlay	Backup and Restore (Windows 7)	🛃 Color Management
🜒 Credential Manager	Date and Time	Default Programs	Device Manager
Devices and Printers	Ease of Access Center	File Explorer Options	File History
K Fonts	lndexing Options	Internet Options	👙 Java
	Mail (Microsoft Outlook)	🥏 Mouse	Network and Sharing Center
Phone and Modem	Power Options	Programs and Features	Recovery
Region	RemoteApp and Desktop Connections	Yecurity and Maintenance	Sound
Speech Recognition	Storage Spaces	📀 Sync Center	System
Taskbar and Navigation	Troubleshooting	User Accounts	Windows Defender Firewall
Windows Mobility Center	Work Folders		

จะพบ Scanner ถูกเชื่อมต่ออยู่ โดยเป็น Unknown Device ดังรูป

👻 Devices and Pr	nters						-		×
$\leftarrow \ \rightarrow \ \checkmark \ \uparrow$	n > Control Panel	All Control Panel Ite	ems → Devices and F	Printers		~ U	Search Devices and P	rinters	P
Add a device	Add a printer							- 14	0
				\checkmark					^
Bose Micro SoundLink	Generic PnP Monitor	LAPTOP-S0092B M1	LG FULL HD (NVIDIA High Definition Audio)	USB Keyboard	USB Receiver				
V Printers (5)									
Ś									
Fax	Microsoft Print to PDF	Microsoft XPS Document Writer	OneNote (Desktop)	OneNote for Windows 10					
 Unspecified (1)								
Unknown Device	e								~
	2 items								

ให้เข้าไปที่ folder fi-7480 จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ 1.PSIPTWIAN-3_30_0.exe เพื่อติดตั้ง driver ดังรูป

■ 🔽 = fi-7480					—	пх
File Home Share View						~
Pin to Quick access Copy Paste Lipboard	Move Copy to * Copy Organize	New item • Dew folder	Properties	Open * Edit History	Select all Select none Invert selection	
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow] \rightarrow This PC \rightarrow Downl	oads > fi-7480		~ Č	Search	ı fi-7480	م
Downloads	lame	Date modi 14/1/2568	fied 15:36	Type Applica	tion 22	25,906 KB
BESTWiSHES TEST_Print_Scan ดูมือติดตั้ง_Scanner_Ricoh_fi- ติดตั้งโปรแกรมโครงการพัฒนาระ OpenDrive_Regrand	a Li se novene	11/1/200	13:55	Applied		5,505 KB
🧏 This PC						
 3D Objects Desktop Deswarette 						
Documents Downloads						
2 items						

• เมื่อปรากฏหน้าต่าง PaperStream IP Driver Setup ให้คลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ดังรูป

PaperStream IP Driver Setup	- □	×
C: Intervener	Software Information	
<u>Jl Series</u>	fi Series PaperStream IP (TWAIN) driver 3.30 README file	^
	© PFU Limited 2013-2024	
Welcome	This file includes important notes on this product and also the additional information not included in the manuals.	
Software installation procedure will be displayed.	Table of Contents	
•	Use in High-Safety Applications Copies System Requirements A Notes on Installation	
Make sure to turn off the device when the scanner is connected.	5. Notes on Instantation 5. Notes on Co-existence of Scanner Drivers 6. Notes on Preview function 7. Usage Notes on Assisted Scan 8. Usage Notes for Applications 9. Notes on Scanning 10. Notes on Scan Settings 11. Other Notes	
	1. Use in High-Safety Applications	~
	Next 📐 Cancel	

 ที่ Select which software to install ให้ติ๊กเลือก PaperStream IP (TWAIN) และ ติ๊กเลือก Enable the scanner error notification function จากนั้นคลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ดังรูป

PaperStream IP Driver Setup		-		×
<u>fiseries</u>	Select which software to instal			
Select Software				
Select the software to instal.				
	Enable the scanner error notification function Software Description:			^
				~
	Required disk space: Drive C :1515 MB	t 💦	Cance	el

 ติ๊กเครื่องหมายที่ช่องหน้าข้อความ I accept the terms of license agreements for each software to be installed จากนั้น กดปุ่ม Install ดังรูป



รอกระบวนการติดตั้ง driver

raperstream IP Driver setup	
Installed software:	
PaperStream IP (TWAIN) : 3.30.0.1314 Software Operation Panel : 4.32.0.6	
PaperStream IP (TWAIN) is being installed.	

• เมื่อปรากฏหน้าต่างแสดงผลการติดตั้งสำเร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Close เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้ง driver ดังรูป

PaperStream IP Driver Setup		
Installed software:		
✓ PaperStream IP (TWAIN) : ✓ Software Operation Panel :	3.30.0.1314 i.32.0.6	
Software installation completed.		Close 🔓

ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสแกนโดยดับเบิ้ลคลิก file ชื่อ 2.PSC4100.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม ดังรูป



 เมื่อปรากฏหน้าต่าง PaperStream Capture Setup เลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งเป็น English (ไม่มีภาษาไทย) จากนั้น กดปุ่ม OK ดังรูป

PaperStream	n Capture Setup		\times
Please sele	ct the language used by this installation from the	e following list.	
	English	\sim	
	ОК		

ติ๊กเครื่องหมายที่ช่องหน้าข้อความ I accept the terms of License Agreements จากนั้น กดปุ่ม Install ดังรูป

😽 PaperStream Capture Setup	—	
Setup type Select one of the following setup types.	Paper	Stream
End-User License Agreement		
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR PaperStream Capture 4.1.0 PaperStream Capture Pro 4.1.0		^
This End-User License Agreement ("EULA") i user of this software ("You") and PFU Limited PFU software known as PaperStream Captu (collectively, "Software") to be used with Imag PFU ("Product")	s a legal agreement betw l ("PFU") for governing th re and PaperStream Cap ing Scanners manufactu	een the e use of ture Pro red by
 ✓ I accept the terms in the License Agreement ○ Basic (use basic functions with no limitations) ● Pro (use professional features with no limitation days/batches) 	ns with a license or evaluate	e for limited
 Single station operation. No storage serve Multi-station operation. This is the storage serve Multi-station operation. This is a workstation Place PaperStream Capture shortcut on the descent operation. 	r used. server. n. esktop	
 Display sample profiles Show Welcome on startup Shorten the start time for a scan Eolder name: 		
C:\Program Files (x86)\fiScanner\PaperStream C	apture\	Change
PaperStream Capture	Install	Cancel

รอกระบวนการติดตั้งโปรแกรม

F PaperStream Capture Setup	- □ ×
PaperStream Capture	PaperStream
End-User License Agreement	
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR PaperStream Capture 4.1.0 PaperStream Capture Pro 4.1.0	^
This End-User License Agreement ("EULA") is a user of this software ("You") and PFU Limited ("F PFU software known as PaperStream Capture a (collectively, "Software") to be used with Imaging PFU ("Product")	legal agreement between the PFU") for governing the use of and PaperStream Capture Pro Scanners manufactured by
 I accept the terms in the License Agreement Basic (use basic functions with no limitations) Pro (use professional features with no limitations v days/batches) 	vith a license or evaluate for limited
 Single station operation. No storage server us Multi-station operation. This is the storage server. Multi-station operation. This is a workstation. V Place PaperStream Capture shortcut on the deskt 	ed. ver.
✓ Display sample profiles	
Show Welcome on startup	
Shorten the start time for a scan <u>F</u> older name:	
C:\Program Files (x86)\fiScanner\PaperStream Capt	ure\ Change
, Time remaining: 7 seconds	
Status: Copying new files	
DapadEtraam	
Capture	Install

• เมื่อปรากฏหน้าต่างแสดงผลการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จแล้ว กดปุ่ม Finish เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ดังรูป



กดปุ่ม OK เพื่อจบขั้นตอนการ Configuration ดังรูป



• ไปที่ ที่ Control Panel คลิกที่ Device Manager



 เมื่อปรากฏหน้าต่าง Device Manager ให้กดขยายตรง Imaging devices คลิกขวาที่เครื่อง Scanner fi-7480 เลือก Update driver ดังรูป



• คลิกที่ Browse my computer for driver ดังรูป



คลิกที่ Let me pick from a list available drivers on my computer จากนั้นกดปุ่ม Next ดังรูป

B	rowse for drivers on your computer	
Se	arch for drivers in this location:	
	:\Users\Legion\Documents Browse	
-	 Let me pick from a list of available drivers on my computer 	
-	→ Let me pick from a list of available drivers on my computer This list will show available drivers compatible with the device, and all drivers in the same category as the device.	

• คลิกที่ fi-7480 ลำดับที่ 2 จากนั้นกดปุ่ม Next ดังรูป



กดปุ่ม Close เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Update driver



 ตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยเข้าไปที่ Control Panel คลิกที่ Devices and Printers จะพบว่า Scanner เชื่อมต่ออยู่โดย ปรากฏชื่อเป็น fi-7480 ดังรูป



• เสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง driver ของ Scanner ยี่ห้อ Ricoh รุ่น fi-7840 เรียบร้อยแล้ว